



Inwerter DC/AC model INT-2000 o mocy 2000W.



ZALETY:

- **moc chwilowa do 4000W,**
- **czysta sinusoida na wyjściu,**
- **komplet zabezpieczeń OLP,OTP,RPP,SCP,**
- **wyposażony w wejście na zewnętrzny panel ON/OFF.**

SPECYFIKACJA:

Wejście DC

Napięcie: **12 lub 24 VDC**
Tolerancja napięcia wejściowego: **10-15VDC lub 20-30VDC**
Pobór prądu bez obciążenia: **1.5A przy 12VDC, 1.0A przy 24VDC**

Wyjście AC

Napięcie: **230VAC/50Hz czystej sinusoidy**
Regulacja: **+/- 5%**
Moc nominalna: **2000W stałe**
Moc max: **4000W przez 100ms**
Sprawność: **>85%**
Zabezpieczenia: **OLP,OTP,RPP,SCP**
Wysokie napięcie baterii: **Wyłączenie przy 15V +/-0,5V lub 32V +/-1,0V**
Alarm przy 10,5V +/-0,5V lub 21V +/-1.0V
Nisze napięcie baterii: **Wyłączenie przy 10V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V**
40A dla 12V (6 sztuk), 20A dla 24V (6 sztuk)

Bezpiecznik:

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: **-15°C do +50°C**
Chłodzenie: **wentylator w środku**
Wymiary: **420x289x100mm**
Waga: **6500g**
Normy: **CE/LVD wg. EN60950**

TABELA NAPIĘĆ DC:

Typ	Moc	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe
INT-2000/12-230	2000W	12VDC	230VAC
INT-2000/24-230	2000W	24VDC	230VAC
REMOTE 2	panel zdalny ON/OFF z 6m kablem oraz funkcją zabezpieczenia temperaturowego		

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu inwertera np. INT-2000/12-230.



Inwerter DC/AC model INT-2000 o mocy 2000W.

RYSUNEK TECHNICZNY:

