



Inwerter DC/AC model INT-3000 o mocy 3000W.



ZALETY:

- **moc chwilowa do 6000W,**
- **czysta sinusoida na wyjściu,**
- **komplet zabezpieczeń OLP,OTP,RPP,SCP,**
- **wysoka sprawność >85%**
- **wyposażony w wejście na zewnętrzny panel ON/OFF.**

SPECYFIKACJA:

Wejście DC

Napięcie: **12 lub 24 VDC**
Tolerancja napięcia wejściowego: **10-15VDC lub 20-30VDC**
Pobór prądu bez obciążenia: **1.5A przy 12VDC, 1.0A przy 24VDC**

Wyjście AC

Napięcie: **230VAC/50Hz czystej sinusoidy**
Regulacja: **+/- 5%**
Moc nominalna: **3000W stałe**
Moc max: **6000W przez 100ms**
Sprawność: **>85%**
Zabezpieczenia: **OLP,OTP,RPP,SCP**
Wysokie napięcie baterii: **Wyłączenie przy 16V +/-0,5V lub 32V +/-1,0V**
Nisze napięcie baterii: **Alarm przy 10,5V +/-0,5V lub 21V +/-1.0V**
Wyłączenie przy 10V +/-0,5V lub 20V +/-1.0V
30A dla 12V (15 sztuk), 15A dla 24V(15 sztuk)

Bezpiecznik:

Parametry eksploatacyjne

Zakres temperatury pracy: **-20°C do +60°C**
Chłodzenie: **wentylator w środku**
Wymiary: **520x289x100mm**
Waga: **9800g**
Normy: **CE/LVD wg. EN60950**

TABELA NAPIĘĆ DC:

Typ	Moc	Napięcie wejściowe	Napięcie wyjściowe
INT-3000/12-230	3000W	12VDC	230VAC
INT-3000/24-230	3000W	24VDC	230VAC
REMOTE 2	panel zdalny ON/OFF z 6m kablem oraz funkcją zabezpieczenia temperaturowego		

W celu złożenia zapytania ofertowego prosimy o podanie modelu inwertera np. INT-3000/12-230.



Inwerter DC/AC model INT-3000 o mocy 3000W.

RYSUNEK TECHNICZNY:

